



HEADY

BENINCA100%
Made in Italy**APPLICATION**

1 ou 2 moteurs pour portails battants

ALIMENTATION CENTRALE

230 Vac - 50/60 Hz

ALIMENTATION MOTEURS

230 Vac / 500 W + 500 W

PRINCIPALES FONCTIONS

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz
 64 codes et 3 codages radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code Fixe) | Borniers débrochables | Logique de fonctionnement automatique et semi-automatique | Entrée pour pas à pas, piétons et arrêt | Entrée photocellule programmable active en ouverture et fermeture ou seulement en fermeture | Sortie pour serrure électrique 230 Vac/éclairage de service | Sortie pour témoin de signalisation de portail ouvert, second canal radio et test photocellules | Sortie de branchement clignotant | Réglage électronique du couple séparé pour chaque moteur et des temps de fonctionnement | Ralentissements fixes | Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des télécommandes avec système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès à la programmation | Signal d'entretien

**E.LOCK**

Serrure électrique
 230 Vac verticale
 fournie avec platine
 de butée.

**E.LOCKSE**

Cylindre prolongé
 pour serrure
 électrique E.LOCK.
 Permet de
 débloquer de
 l'extérieur les
 portails d'une
 épaisseur de
 55 mm max.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

